

Guía de ejercicios # 9: Arreglos y recorridos

Organización de computadoras

UNQ

Objetivos

Que el estudiante pueda:

- Comprender el concepto de arreglo
- Entender la necesidad de un modo indirecto
- Comprender la estructura de los programas que recorren arreglos

Alto nivel

1. Implementar la rutina `sumaElementos` (y completar el campo modifica)

sumaElementos	
Requiere	Un arreglo de 5 valores en <i>BSS</i> (16) almacenado a partir de la celda 0x3333
Modifica	??
Retorna	En R6 la suma de los elementos del arreglo

2. Implementar la rutina `cantElementos` (y completar el campo modifica)

cantElementos	
Requiere	Un arreglo de valores en <i>BSS</i> (16) almacenado a partir de la dirección que indica R0, y que finaliza con el primer elemento cuyo valor es 0x0000
Modifica	??
Retorna	En R6 la cantidad de elementos del arreglo

Nota: R0 tiene la dirección del primer elemento del arreglo y [R0] el valor de dicho elemento.

3. Escribir la rutina `copiarArreglo` en función de su documentación (y completar el campo modifica)

copiarArreglo	
Requiere	Un arreglo de valores en <i>BSS</i> (16) almacenado a partir de la celda 8400 y que finaliza con el primer valor FFFF
Modifica	??
Retorna	Una copia del arreglo original a partir de la celda 9400

4. Escribir la rutina `aplicarAbsolute` (y completar el campo modifica)

<code>aplicarAbsolute</code>	
Requiere	Un arreglo de valores en <code>CA2(16)</code> almacenado a partir de la celda <code>0x4486</code> , y cuya longitud está en la celda <code>0x4485</code> .
Modifica	??
Retorna	El mismo arreglo con sus elementos en valor absoluto

Nota: usar la rutina `absolute` de la práctica anterior.

5. Simule la ejecución de la rutina `aplicarAbsolute` sobre el siguiente mapa de memoria:

	...
4485	0004
4486	000A
4487	FFFF
4488	8000
4489	00FF
	...

6. Modifique la rutina `aplicarAbsolute` para que reciba como parámetro la dirección inicial del arreglo en `R0`.
7. En una fábrica de ventanas se codifican los pedidos en cadenas de 16 bits, y en caso de que la ventana esté pintada o lleve vidrio de seguridad es necesario usar un embalaje distinto. Se pide escribir la rutina `necesitaEmbalajePremium` que determine si el pedido es uno de esos casos. Completar además el campo **Modifica**.

<code>necesitaEmbalajePremium</code>	
Requiere	En <code>R5</code> un código de pedido de ventana, donde el bit 3 indica si debe estar pintada y el bit 9 indica si lleva el vidrio de seguridad.
Modifica	??
Retorna	un 1 en <code>R7</code> si el pedido que está en <code>R5</code> requiere un embalaje <i>premium</i> , es decir, si se trata de una ventana pintada o con vidrio de seguridad.

Nota: Tener en cuenta que los demás bits también representan distintas características, pero para el ejercicio solo nos interesan esos dos.

8. Escriba la rutina `cantEmbalajeComun` a partir de su documentación y complete el campo modifica.

<code>cantEmbalajeComun</code>	
Requiere	Un arreglo de pedidos a partir de la celda <code>0x0001</code> , cuya longitud está en en la celda <code>0x0000</code>
Modifica	??
Retorna	en <code>R6</code> la cantidad de pedidos que no necesitan embalaje <i>premium</i>

Bajo nivel

9. Considerando el siguiente mapa de memoria y valor de los registros:

	...
0000	0001
0001	0004
0002	0000
0003	0002
0004	0001
	...

Registro	Valor almacenado
R0	0x0001
R1	0x0003

Describir el **efecto** para cada instrucción:

- (a) `MOV [R0], [[0x0003]]`
- (b) `MOV [[0x0003]], [R0]`
- (c) `MOV [[0x0003]], [[0x0001]]`
- (d) `MOV [[0x0001]], [R1]`

Nota: El efecto se denota `dest <-- valor`, donde `dest` es el registro o posición de memoria que se termina modificando

10. Considerando la instrucción `MOV R1, [[0x0000]]`, ensamblada a partir de la celda 1A40, indicar:
- (a) Luego de la búsqueda de la instrucción ¿Cuál es el contenido de los registros IR y PC?
 - (b) Sabiendo que en la celda 0000 se encuentra el valor 0A44 ¿Qué celdas se acceden en cada etapa del ciclo de ejecución?
11. Considerando la instrucción `MOV [R2], [R1]`, ensamblada a partir de la celda 1A40, indicar:
- (a) Luego de la búsqueda de la instrucción ¿Cuál es el contenido de los registros IR y PC?
 - (b) Sabiendo que el registro R1 contiene el valor F57A, y R2 contiene el valor C32F ¿Qué celdas se acceden en cada etapa del ciclo de ejecución?
12. Considerando la instrucción `MOV [[0x0000]], [[0x0001]]`, ensamblada a partir de la celda 1A40, indicar:
- (a) Luego de la búsqueda de la instrucción ¿Cuál es el contenido de los registros IR y PC?
 - (b) Sabiendo que en las celdas 0000 y 0001 se encuentran los valores 0A44 y B312 respectivamente ¿Qué celdas se acceden en cada etapa del ciclo de ejecución?

13. Considerando la instrucción `ADD [R2], [R1]`, ensamblada a partir de la celda 1A40, indicar:
- (a) Luego de la búsqueda de la instrucción ¿Cuál es el contenido de los registros IR y PC?
 - (b) Sabiendo que el registro R1 contiene el valor F57A, y R2 contiene el valor C32F ¿Qué celdas se acceden en cada etapa del ciclo de ejecución?
14. Considerando la instrucción `ADD [[0x0000]], [[0x0001]]`, ensamblada a partir de la celda 1A40, indicar:
- (a) Luego de la búsqueda de la instrucción ¿Cuál es el contenido de los registros IR y PC?
 - (b) Sabiendo que en las celdas 0000 y 0001 se encuentran los valores 0A44 y B312 respectivamente ¿Qué celdas se acceden en cada etapa del ciclo de ejecución?